Para Español, vea páginas 5-8.
Pour le français, consulter les pages 9-12.

ULINE H-9283

RUNNING MAN SIGN WITH EMERGENCY LIGHTS

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED

Flathead Screwdriver

Phillips Screwdriver

SAFETY

CAUTION! When using electrical equipment, always follow basic safety precautions, including:

- **Do not use outdoors.**
- **Do not mount near gas or electric heaters.**
- **Do not let power cords touch hot surfaces.**
- **Mount in locations and at heights where it will not readily be subjected to tampering by unauthorized personnel.**
- **Use of accessories not recommended by the manufacturer may cause an unsafe condition.**
- **Do not use this equipment for anything other than intended use.**
- **All servicing should be performed by qualified personnel only.**
- **Before wiring to AC service, turn off AC power at fuse or circuit breaker.**
- **Disconnect AC power and unplug battery before servicing.**
- **Only use specified lamps in the fixture.**

NOTE: Battery in unit may not be fully charged. After AC service is supplied to unit, let battery charge for at least 24 hours before performing any tests.

ELECTRICAL CONNECTIONS

1. Make proper supply wire connections. (See Figures 1-2)

NOTE: If using 120VAC, connect black and white leads to building utility.

NOTE: If using 347VAC, connect red and white leads to building utility.

NOTE: In some cases, not all leads will be used. Cap off unused wire with provided wire nuts.

Figure 1

Figure 2

ASSEMBLY

LAMP HEAD

1. Pry open the front cover with a flathead screwdriver. (See Figure 3)

Figure 3

2. Insert the lamp heads at the corners of the main frame. (See Figure 4)

NOTE: Select the direction of the lamp heads before inserting. Lamp heads can be placed facing forward or facing backward.

3. Connect the male connector on lamp head to female connector on unit. (See Figure 4)

Figure 4

MOUNTING

NOTE: Backup battery is included with unit and can be used in case of power outage.

WALL

1. Punch out the appropriate mount screw holes and cable hole from the back plate. (See Figure 5)
2. Feed transformer input leads through cable hole and make the proper connections. (See Figures 1-2)
3. Mount back plate to wall. (See Figure 5)

Figure 5

4. Select appropriate pictogram from packaging. Assemble on the unit.

NOTE: The pictogram should insert in the gap of diffuser and face plate. (See Figure 6)

Figure 6

SIDE

1. Remove the mounting hole cover on the side of the unit. (See Figure 9)
2. Attach the canopy by inserting it into the housing at a 20° angle and twist clockwise. (See Figure 9)

Figure 9

3. Attach crossbar to junction box. (See Figure 10)
4. Route the proper wires through mounting hole of housing, canopy and crossbar. (See Figure 10)
5. Make the proper electrical connections inside the junction box. (See Figures 1-2)
6. Push excess wire into junction box. Use provided screws to tighten canopy to crossbar so that canopy is securely fastened and tight against the wall. (See Figure 10)

Figure 10

7. Select appropriate pictogram from packaging. Assemble on the unit.

NOTE: The pictogram should insert in the gap of diffuser and face plate. (See Figure 11)

Figure 11

CEILING

1. Remove the mounting hole cover on the top of the unit. (See Figure 12)
2. Attach the canopy by inserting it into the housing at a 20° angle and twist clockwise. (See Figure 12)

Figure 12

3. Attach crossbar to junction box. (See Figure 13)
4. Route the proper wires through mounting hole of housing, canopy and crossbar. (See Figure 13)
5. Make the proper electrical connections inside the junction box. (See Figures 1-2)
6. Push excess wire into junction box. Use provided screws to tighten canopy to crossbar so that canopy is securely fastened and tight against the ceiling. (See Figure 13)

Figure 13

7. Select appropriate pictogram from packaging. Assemble on the unit.

NOTE: The pictogram should insert in the gap of diffuser and face plate. (See Figure 14)

Figure 14

ULINE **H-9283**

SEÑALAMIENTO HOMBRE CORRIENDO CON LÁMPARAS DE EMERGENCIA

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Desarmador Plano

Desarmador de Cruz

SEGURIDAD

¡PRECAUCIÓN! Cuando utilice equipos eléctricos, siga siempre las precauciones de seguridad básicas, que incluyen:

- **No lo utilice en exteriores.**
- **No lo instale cerca de calentadores de gas o eléctricos.**
- **No permita que el cable eléctrico toque superficies calientes.**
- **Instale en lugares y alturas donde no quede al alcance de personal no autorizado para manipularlo.**
- **El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría causar condiciones inseguras.**
- **No utilice este equipo para otra cosa que no sea su uso previsto.**
- **El mantenimiento se debe realizar por personal de servicio calificado.**
- **Antes de conectar el cableado a la electricidad, corte la alimentación de la corriente en el fusible o el interruptor de circuitos.**
- **Desconecte de la corriente eléctrica y desenchufe la batería antes de realizar un mantenimiento.**
- **Solo utilice los focos especificados en la base.**

NOTA: La batería en esta unidad podría no estar cargada por completo. Después de efectuar el mantenimiento eléctrico a la unidad, permita que la batería se cargue al menos 24 horas antes de realizar alguna prueba.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

1. Realice las conexiones adecuadas de los cables de alimentación. (Vea Diagramas 1-2)

NOTA: Si usa 120VAC, conecte las puntas negras y blancas a la corriente del edificio.

NOTA: Si usa 347VAC, conecte las puntas rojas y blancas a la corriente del edificio.

NOTA: En algunos casos, no se utilizarán todas las puntas. Bloquee los cables que no utilice con las tuercas para cable incluidas.

120VAC
Conecte las puntas negras y blancas a la corriente del edificio.

Diagrama 1

347VAC
Conecte las puntas rojas y blancas a la corriente del edificio.

Diagrama 2

ENSAMBLE

CABEZAL DE LA LÁMPARA

1. Abra el frente de la cubierta con un desarmador plano. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

2. Inserte el cabezal de la lámpara en las esquinas del armazón principal. (Vea Diagrama 4)

NOTA: Seleccione la dirección de los cabezales de lámpara antes de insertarlos. Las lámparas se pueden colocar viendo hacia adelante o hacia atrás.

3. Enchufe el conector macho del cabezal de la lámpara al conector hembra de la unidad. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

INSTALACIÓN

NOTA: Se incluye una batería de respaldo con la unidad y puede usarse en caso de apagones.

PARED

1. Perfore los orificios para instalación de los tornillos y el orificio para los cables de la placa posterior. (Vea Diagrama 5)
2. Inserte las puntas de entrada del transformador por el orificio central y realice las conexiones adecuadas. (Vea Diagramas 1-2)
3. Coloque la placa posterior en la pared. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

4. Elija el pictograma adecuado del paquete. Colóquelo en la unidad.

NOTA: Debe insertar el pictograma en el espacio del difusor y la placa frontal. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

LATERAL

1. Retire la cubierta del orificio para instalación en el lateral de la unidad. (Vea Diagrama 9)
2. Fije la base insertándola en la carcasa en un ángulo de 20° y gire en sentido de las manecillas del reloj. (Vea Diagrama 9)

Diagrama 9

3. Fije la barra transversal a la caja de conexiones. (Vea Diagrama 10)
4. Pase los cables adecuados a través del orificio para instalación, la base y la barra transversal. (Vea Diagrama 10)
5. Realice las conexiones eléctricas adecuadas dentro de la caja de conexiones. (Vea Diagramas 1-2)
6. Inserte el excedente de cable en la caja de conexiones. Use los tornillos suministrados para ajustar la base a la barra transversal de modo que la base esté bien ajustada contra la pared. (Vea Diagrama 10)

Diagrama 10

7. Elija el pictograma adecuado del paquete. Colóquelo en la unidad.

NOTA: Debe insertar el pictograma en el espacio del difusor y la placa frontal. (Vea Diagrama 11)

Diagrama 11

TECHO

1. Retire la cubierta del orificio para instalación en la parte superior de la unidad. (Vea Diagrama 12)
2. Fije la base insertándola en la carcasa en un ángulo de 20° y gire en sentido de las manecillas del reloj. (Vea Diagrama 12)

Diagrama 12

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

3. Fije la barra transversal a la caja de conexiones. (Vea Diagrama 13)
4. Pase los cables adecuados a través del orificio para instalación, la base y la barra transversal. (Vea Diagrama 13)
5. Realice las conexiones eléctricas adecuadas dentro de la caja de conexiones. (Vea Diagramas 1-2)
6. Inserte el excedente de cable en la caja de conexiones. Use los tornillos suministrados para ajustar la base a la barra transversal de modo que la base esté bien ajustada en el techo. (Vea Diagrama 13)

7. Elija el pictograma adecuado del paquete. Colóquelo en la unidad.

NOTA: Debe insertar el pictograma en el espacio del difusor y la placa frontal. (Vea Diagrama 14)

ULINE **H-9283**

ENSEIGNE – HOMME QUI COURT, AVEC LUMIÈRES DE SECOURS

1-800-295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS

Tournevis à tête plate

Tournevis cruciforme

SÉCURITÉ

MISE EN GARDE! Lors de l'utilisation d'appareils électriques, vous devez toujours respecter les règles de sécurité élémentaires, dont les suivantes :

- **N'utilisez pas l'équipement à l'extérieur.**
- **Ne l'installez pas à proximité de radiateurs électriques ou à gaz.**
- **Ne laissez pas les cordons d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.**
- **Installez l'équipement à un endroit et à une hauteur où il ne sera pas facilement accessible par des personnes non autorisées.**
- **L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant pourrait entraîner des situations dangereuses.**
- **N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles prévues.**
- **L'entretien de cet équipement doit être effectué uniquement par un personnel de maintenance qualifié.**
- **Avant de brancher le câble au réseau électrique, coupez l'alimentation CA au fusible ou au disjoncteur.**
- **Débranchez l'alimentation CA et la batterie avant de procéder à l'entretien.**
- **Utilisez uniquement les lampes spécifiées dans le luminaire.**

REMARQUE : La batterie de l'appareil peut ne pas être pleinement chargée. Une fois l'appareil alimenté en CA, laissez la batterie se charger pendant au moins 24 heures avant de procéder à des tests.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

1. Effectuez les raccords électriques appropriés. (Voir Figures 1 et 2)

REMARQUE : Si vous utilisez du courant à 120 VCA, branchez les fils noir et blanc au réseau électrique.

REMARQUE : Si vous utilisez du courant à 347 VCA, branchez les fils rouge et blanc au réseau électrique.

REMARQUE : Dans certains cas, les fils ne seront pas tous utilisés. Recouvrez les fils inutilisés de capuchons de connexion fournis.

120 VCA

Branchez les fils noir et blanc au réseau électrique.

Figure 1

347 VCA

Branchez les fils rouge et blanc au réseau électrique.

Figure 2

ASSEMBLAGE

TÊTE D'ÉCLAIRAGE

1. Ouvrez le couvercle avant avec un tournevis à tête plate. (Voir Figure 3)

Figure 3

2. Insérez les têtes d'éclairage aux coins du cadre principal. (Voir Figure 4)

REMARQUE : Sélectionnez l'orientation des têtes d'éclairage avant de les insérer. Les têtes d'éclairage peuvent être placées vers l'avant ou vers l'arrière.

3. Connectez le connecteur mâle de la tête d'éclairage au connecteur femelle de l'appareil. (Voir Figure 4)

Figure 4

MONTAGE

REMARQUE : Une batterie de secours est fournie avec l'appareil et peut être utilisée en cas de panne de courant.

MUR

1. Perforez les trous de vis de montage et le trou de câbles appropriés sur la plaque arrière. (Voir Figure 5)
2. Acheminez les fils d'entrée du transformateur à travers le trou de câbles, puis procédez aux branchements adéquats. (Voir Figures 1 et 2)
3. Montez la plaque arrière sur le mur. (Voir Figure 5)

Figure 5

4. Sélectionnez le pictogramme approprié de l'emballage. Assemblez-le sur l'appareil.

REMARQUE : Le pictogramme doit être inséré dans l'espace entre le diffuseur et la plaque frontale. (Voir Figure 6)

Figure 6

CÔTÉ

1. Retirez le couvercle du trou de montage sur le côté de l'appareil. (Voir Figure 9)
2. Fixez la plaque de recouvrement en l'insérant dans le boîtier à un angle de 20° et en la tournant dans le sens horaire. (Voir Figure 9)

Figure 9

3. Fixez la barre croisée à la boîte de jonction. (Voir Figure 10)
4. Faites passer les fils appropriés par le trou de montage du boîtier, de la plaque de recouvrement et de la barre croisée. (Voir Figure 10)
5. Effectuez les raccords électriques appropriés à l'intérieur de la boîte de jonction. (Voir Figures 1 et 2)
6. Poussez l'excédent de fils dans la boîte de jonction. Utilisez les vis fournies pour serrer la plaque de recouvrement sur la barre croisée et la maintenir fermement contre le mur. (Voir Figure 10)

Figure 10

7. Sélectionnez le pictogramme approprié de l'emballage. Assemblez-le sur l'appareil.

REMARQUE : Le pictogramme doit être inséré dans l'espace entre le diffuseur et la plaque frontale. (Voir Figure 11)

Figure 11

PLAFOND

1. Retirez le couvercle du trou de montage sur le dessus de l'appareil. (Voir Figure 12)
2. Fixez la plaque de recouvrement en l'insérant dans le boîtier à un angle de 20° et en la tournant dans le sens horaire. (Voir Figure 12)

Figure 12

3. Fixez la barre croisée à la boîte de jonction. (Voir Figure 13)
4. Faites passer les fils appropriés par le trou de montage du boîtier, de la plaque de recouvrement et de la barre croisée. (Voir Figure 13)
5. Effectuez les raccords électriques appropriés à l'intérieur de la boîte de jonction. (Voir Figures 1 et 2)
6. Poussez l'excédent de fils dans la boîte de jonction. Utilisez les vis fournies pour serrer la plaque de recouvrement sur la barre croisée et la maintenir fermement contre le plafond. (Voir Figure 13)

Figure 13

7. Sélectionnez le pictogramme approprié de l'emballage. Assemblez-le sur l'appareil.

REMARQUE : Le pictogramme doit être inséré dans l'espace entre le diffuseur et la plaque frontale. (Voir Figure 14)

Figure 14